



GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO SISTEMA

KORINIO TRANSLIAVIMO AKTYVAVIMO MONILUOSIUSE TELEFONUOSE ATMINTINĖ



V.1-2012-05

GPIS

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (GPIS) skirta ekstremaliųjų situacijų ar jų grėsmės atvejais teikti Lietuvos gyventojams bei užsienio valstybių piliečiams, esantiems Lietuvos teritorijoje, perspėjimo ir informavimo paslaugas mobiliuosiuose telefonais naudojant korinio transliavimo technologiją. Daugiau informacijos apie sistemą pateikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento www.vpgt.lt/gpis svetainėje bei tel. 852716853.

Korinis transliavimas

Korinis transliavimas (angl. *Cell Broadcast*) tai technologija leidžianti perduoti informacinius pranešimus pasirinktoje viešojo judriojo telefono ryšio tinklo teritorijoje. Skirtingai nei SMS, transliavimo pranešimams nereikalinga abonentų paieška ir identifikavimas, t.y. pranešimai perduodami visiems pasirinktoje teritorijoje esantiems ir funkciją aktyvavusiems gyventojams vienu metu, nepriklausomai nuo gyventojų kiekio ir neapkraunant viešojo judriojo ryšio tinklą. Technologija reglamentuota 3GPP TS 23.041 / ETSI 23.41 standartais.

Telefonų aktyvavimas

Norint gauti korinio transliavimo pranešimus, telefonuose turi būti aktyvuota šių pranešimų priėmimo funkcija. Atmintinėje pateikiama aktyvavimo instrukcija populiariausiems skirtingų gamintojų mobiliesiems telefonams. Jei sąrašė nepateikta Jūsų telefono modelio aktyvavimo instrukcija, reikėtų vadovautis vienu iš to paties gamintojo aktyvavimo instrukcijos variantu. Meniu punktu vertimas telefone ir atmintinėje gali skirtis. Tokiu atveju ieškokite panašių meniu punktų, pvz. korinis transliavimas gali vadintis: cellbroadcast, transliacija, naujienų pranešimai ir pan. Rinkoje yra telefonų, kurie arba nepalaiko korinio transliavimo arba ši funkcija nėra valdoma naudojantis telefono meniu. Dauguma šių telefonų gali priimti pranešimus įdiegus papildomą aplikaciją. Daugiau informacijos apie telefonų aktyvavimą pateikiama www.vpgt.lt/gpis svetainėje. Telefonų aktyvavimo klausimais maloniai prašome kreiptis el. paštu aktyvavimas@vpgt.lt arba tel. 852716853.

* Pranešimai perduodami trimis kalbomis į skirtingus kanalus: 578 Lietuvių k., 525 Anglų k., 605 Rusų k. Vienu metu gali būti pasirinkama keletas kanalų.

Mobilieji tinklai

Šiuo metu funkcija įdiegta visų Lietuvos viešojo judriojo telefono ryšio operatorių antrosios kartos (2G) tinkluose. UAB „Omnitel“ suteikia galimybę savo klientams pranešimus priimti ir esant trečiosios kartos (3G) tinkluose. Nevisi netaifonai priima žinutes 3G tinklu. Daugiau informacijos apie sistemos plėtrą, informacijos priėmimą kitomis technologijomis bei mobiliųjų tinklų pasiekiamumą ieškokite <http://www.vpgt.lt/gpis> svetainėje.



1xxx, 2xxx, 31xx, 3200, 3208, 3210, 3220, 33xx, 3410, 35xx, 3600, 3610, 37xx, 50xx, 51xx, 5200, 5210, 5220, 5300, 5310, 5330, 5510, 5610, 6010, 6020, 6021, 6030, 6050, 6060, 6061, 6070, 6080, 6085, 6086, 6090, 6091, 6100, 6101, 6103, 6108, 6100, 6111, 6124, 6125, 6126, 6131, 6133, 6136, 6150, 6151, 6170, 6208, 6210, 6212, 6220, 6230, 6233, 6234, 6250, 6267, 6270, 6280, 6288, 63xx, 65xx, 6600, 6610, 6700, 68xx, 70xx, 71xx, 72xx, 73xx, 75xx, 7600, 7610, 7900, 8xxx

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Naujienos > Tinklo naujienų paslauga**: Pasirinkite „Ijungta“. Sukonfigūruoti kanalą: **Naujienos > Temos > Nauja tema: Temos numeris*: 578, Tema: „Dėmesio“**. Patvirtinate sukonfigūruotas temas tekstinių pranešimų priėmimą: **Naujienos > Temos > Užsakyti: Dėmesio** tema turi būti pažymėta varnele.

3230, 3250, 3650, 3660, 5228, 5230, 5232, 5233, 5235, 5250, 5320, 5500, 5530, 5630, 5700, 5730, 5800, 6110, 6120, 6121, 6260, 6263, 6290, 6600, 6630, 6650, 6670, 6679, 6680, 6681, 6708, 6710, 6720, 6730, 6750, 6760, 6788, 7650, 9210, E serija, N serija, C serija, X serija.

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Funkcijos > Transliacija > Funkcijos > Parametrai > Priėmimas**: Pasirinkite „Ijungtas“. Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Transliacija > Funkcijos > Parametrai > Kalba**: Pasirinkite „Visomis“. Sukonfigūruokite kanalą: **Transliacija > Funkcijos > Tema > Įtraukti rank. būdu: Temos numeris*: 578, Temos pavadinimas: Dėmesio**. Patvirtinate sukonfigūruotas temas tekstinių pranešimų priėmimą: **Transliacija > Temos > Užsakyti: Dėmesio** tema turi būti pažymėta varnele. Sukonfigūruokite temas rodydama kaip iššokantį pranešimą: **Transliacija > Temos > Aktuali tema: Dėmesio** tema turi būti pažymėta vėliavėle.

Šiuo metu NOKIA telefonai nepalaiko transliavimo žinučių priėmimo 3G (UMTS) tinkle. Norint priimti perspėjimo pranešimus, telefoną reikia perjungti į 2G (GSM) tinklą.



A, C (kai kurie telefonai), D, X serija

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Žinutės > Tinklo pranešimai > Ijungti**: Pasirinkite „Ijungti“. Pasirinkti priėmimą visomis kalbomis: **Tinklo pranešimai > Kalba**: Pasirinkite „Visi“. Sukonfigūruoti kanalą: **Tinklo pranešimai > Gaunami kanalai > Naujas kanalas: Kanalo numeris*: 578, Pavadinimas: „Dėmesio“**.

B serija, C (kai kurie telefonai) E serija, F serija, J serija, M serija, U serija, GT serija, SGH serija (išskyrus SGH ir GT serijos telefonus su Symbian operacine sistema. Aktyvavimo instrukcija šiems telefonams atskirai pateikiama šioje atmintinėje)

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Žinutės > Nustatymai > Transliavimo žinutės > Aktyvinimas**: Pasirinkite „Ijungti“. Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Transliavimo žinutės > Kalba > pasirinkti „Visi“**.

Jei telefone yra „Mano kanalai“ parinktis, sukonfigūruoti priėmimą tik pasirinktais kanalais: **Transliavimo žinutės > Gavimo kanalai**: Pasirinkite „Mano kanalai“. Sukonfigūruoti kanalą: **Transliavimo žinutės > Mano kanalai > Naujas: ID*: 578, Vardas: „Dėmesio“**. Jei telefone nėra „Mano kanalai“ parinkties, kanalai konfigūruojami: **Transliavimo žinutės > Kanalų sąrašas > Rinktis > Įtraukti kanalą: Kanalo ID*: 578, Kanalo pavadinimas: „Dėmesio“**.



S ir I Galaxy serijos telefonai ir kt. telefonai su Android OS

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Nustatymai > CB suaktyvinimas**: įjunkite (varnelė turi būti žalia). **Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: Pranešimai > Nustatymai > Kalba: „Rinktis viską“**. Sukonfigūruoti priėmimą tik pasirinktais kanalais: **Pranešimai > Nustatymai > Kanalo konfigūracija > Priimamas kanalas: Mano kanalai**. Sukonfigūruoti kanalą: **Pranešimai > Nustatymai > Kanalo konfigūracija > Pridėti kanalą: Kanalo pavadinimas: „Dėmesio“, Kanalo numeris: 578**. Kanalas bus įtrauktas į „Mano kanalai“ sąrašą.

SGH-D720, SGH-D728, SGH-D730, SGH-Z600, SGH-i570, SGH-G810, SGH-i400, SGH-i408, SGH-i450, SGH-i458, SGH-i520, SGH-i550, SGH-i550w, SGH-i560, SGH-i568, GT-i8510 (INNOV8), GT-I7110, SGH-L870, i8910, Omnia HD ir kiti telefonai su Symbian OS.

Aktyvuokite tinklo naujienų paslaugą: **Meniu > Pranešimai > Funkcijos > Transliacija > Funkcijos > Parametrai > Priėmimas**: Pasirinkite „Ijungtas“. Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Transliacija > Funkcijos > Parametrai > Kalba**: Pasirinkite „Visomis“. Sukonfigūruokite kanalą: **Transliacija > Funkcijos > Tema > Įtraukti rank. būdu: Temos numeris*: 578, Temos pavadinimas: Dėmesio**. Patvirtinate sukonfigūruotas temas tekstinių pranešimų priėmimą: **Transliacija > Temos > Užsakyti: Dėmesio** tema turi būti pažymėta varnele. Sukonfigūruokite temas rodydama kaip iššokantį pranešimą: **Transliacija > Temos > Aktuali tema: Dėmesio** tema turi būti pažymėta vėliavėle.



C serija, CK serija, J serija, K serija, T serija, W serija, U serija

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Žinutės > Nustatymai > Srities informacija > Gavimas**: Pasirinkite „Ijungta“. Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Srities informacija > Kalba**: Pasirinkite „Bet kuri kalba“. Sukonfigūruoti kanalą: **Srities informacija > Užsakytos paslaug. > Pridėti: Numeris*: 578, Aprašas: „Dėmesio“**. Patvirtinate sukonfigūruotas temas tekstinių pranešimų priėmimą: **Srities informacija > Užsakytos paslaug.:** **Dėmesio** tema turi būti pažymėta varnele.

Xperia serija

Šios serijos telefonai šiuo metu nepalaiko korinio transliavimo žinučių priėmimo valdymo mobiliojo telefono funkcijomis (Adroid operacinės sistemos versija 2.3.3). Pranešimai gali būti priimami telefone įdiegus papildomą aplikaciją. Daugiau informacijos kaip parsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą ieškokite <http://www.vpgt.lt/gpis> svetainėje.

Kai kurie Sony-Ericsson senesnės kartos telefonai nepalaiko transliavimo žinučių priėmimo 3G (UMTS) tinkle. Norint priimti perspėjimo pranešimus šiais telefonais, telefoną reikia perjungti į 2G (GSM) tinklą.



Telefonai su Android OS

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Nustatymai > Skambučio nustatymai > Cell Broadcast**: įjunkite (varnelė turi būti žalia). Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Skambučio nustatymai > Cell Broadcast nustatymai > Kalba**: Pasirinkite „Visos“. Sukonfigūruoti kanalą: **Skambučio nustatymai > Cell Broadcast nustatymai > Pridėti kanalą: Kanalo pavadinimas: „Dėmesio“, Kanalo numeris*: 578**.

Telefonai su Windows OS

Ijungti žinučių priėmimą: **Start > Settings > Phone > More > Broadcast Channels**: Pažymėkite varnele. Jei telefone nėra tokio meniu, įjungti žinučių priėmimą galite: **Start > Settings > Menu > More > Personal > Phone > More > Broadcast Channels**: Pažymėkite varnele. Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Phone > More > Settings > Language**: Pasirinkite „Visos kalbos“. Sukonfigūruoti kanalą: **Phone > More > Settings > New: Name: „Dėmesio“, Channel number*: 578**.

Šiuo metu HTC su Windows OS telefonų meniu nėra išverstas į lietuvių kalbą. Šių telefonų nustatymų meniu punktai pateikiami anglų kalba.



8x serijos telefonai:

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Options > Advanced options > Cell broadcast settings > Cell Broadcast Service**: Pasirinkite „on“. Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Cell broadcast settings > Language**: Pasirinkite „Unspecified“. Sukonfigūruokite kanalą: **Cell broadcast settings > Channels**: Kontekstiniame meniu pasirinkite „Add channel“ > **Channel ID*: 578, Nickname: Dėmesio**. Patvirtinate sukonfigūruotas temas tekstinių pranešimų priėmimą: **Cell broadcast settings>: Dėmesio** tema turi būti pažymėta varnele.

9x serijos telefonai:

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Options > Device > Advanced system settings > Cell Broadcasting > Enable Cell Broadcasting**: Pažymėkite varnele. Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Cell broadcast settings > Language**: Pasirinkite „Unspecified“. Sukonfigūruokite kanalą: **Cell broadcast settings > Channels**: Kontekstiniame meniu pasirinkite „Add channel“ > **Channel ID*: 578, Nickname: Dėmesio**. Patvirtinate sukonfigūruotas temas tekstinių pranešimų priėmimą: **Cell broadcast settings>: Dėmesio** tema turi būti pažymėta varnele.

Šiuo metu Blackberry telefonai nepalaiko transliavimo žinučių priėmimo 3G (UMTS) tinkle. Norint priimti perspėjimo pranešimus šiais telefonais, telefoną reikia perjungti į 2G (GSM) tinklą.

Šiuo metu Blackberry telefonų meniu nėra išverstas į lietuvių kalbą. Šių telefonų nustatymų meniu punktai pateikiami anglų kalba.



LG telefonų aktyvavimas

A serija, C serija, E serija, Gx serija, Kx serija

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Nustatymai > Naujienų paslauga > Cell Broadcast > CB suaktyvinimas**: Pasirinkite „Ijungta“. Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Naujienų paslauga > Cell Broadcast > Kalba: „Rinktis viską“**. Sukonfigūruoti kanalą: **Naujienų paslauga > Cell Broadcast > Kanalai > Naujas kanalas: Kanalo pavadinimas: „Dėmesio“, Kanalo numeris: 578**.

P serijos telefonai ir kt. telefonai su Android OS

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Nustatymai > CB suaktyvinimas**: įjunkite (varnelė turi būti žalia). Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Pranešimai > Nustatymai > Kalba: „Rinktis viską“**. Sukonfigūruoti kanalą: **Pranešimai > Nustatymai > Kanalo konfigūracija > Naujas kanalas: Kanalo pavadinimas: „Dėmesio“, Kanalo numeris: 578**.



HUAWEI

HUAWEI telefonų aktyvavimas

Huawei OS

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Perdavimo pranešimas > Gavimo režimas**: Pasirinkite „Ijungta“. Pasirinkti priėmimą visomis kalbomis: **Perdavimo pranešimas > Kalbos**: Pasirinkite „Visos kalbos“. Sukonfigūruokite kanalą: **Perdavimo pranešimas > Kanalo nuostatos pridėti: Kanalo ID*: 578, Kanalo pavadinimas: Dėmesio**. Patvirtinate sukonfigūruotos temos tekstinių pranešimų priėmimą: **Perdavimo pranešimas > Kanalo nuostatos: Dėmesio** tema turi būti pažymėta varnele.

Telefonai su Android OS

Šios serijos Huawei telefonai šiuo metu nepalaiko korinio transliavimo žinučių priėmimo valdymo mobiliojo telefono funkcijomis. Pranešimai gali būti priimami telefone įdiegus papildomą aplikaciją. Daugiau informacijos kaip parsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą ieškokite <http://www.vpgt.lt/gpis> svetainėje.



MOTOROLA

MOTOROLA telefonų aktyvavimas

A serija, C serija, E serija, K serija, V serija, W serija

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Naujienos > Naujienų nustatymai > Paslauga**: Pasirinkite „Ijungta“. Sukonfigūruoti kanalą: **Naujienos > Naujienų nustatymai > Aktyvūs kanalai > Naujas kanalas: Kanalas*: 578**. Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Kalba**: Pasirinkite „Visomis“.

L serija, U serija

Ijungti žinučių priėmimą: **Meniu > Pranešimai > Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Paslauga**: Pasirinkite „Ijungta“. Sukonfigūruoti kanalą: **Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Aktyvūs kanalai > Naujas kanalas: Kanalas*: 578**. Pasirinkite priėmimą visomis kalbomis: **Cell Broadcast > Cell Broadcast nustatymai > Kalba**: Pasirinkite „Visomis“.



Apple

APPLE telefonų aktyvavimas

Apple telefonai šiuo metu nepalaiko korinio transliavimo žinučių priėmimo. Daugiau informacijos apie sistemos plėtrą, informacijos priėmimą kitomis technologijomis bei mobiliųjų tinklų pasiekiamumą ieškokite <http://www.vpgt.lt/gpis> svetainėje.